

# 仕様

## ●リモコン

■型式名	0026T
■適合規格	ARIB STD-T67 特定小電力無線局 テレメータ・テレコントロール・データ 伝送用無線設備
■通信方式	単向通信方式
■電波形式	F1D
■送信周波数	426.075MHz
■空中線電力	1mW以下
■電波方式	FSK変調 1200bps
■周波数偏差	±4ppm以下
■周波数偏移	±2.5KHz以内
■送信時間	約1秒
■送信休止時間	2秒以上
■制御コード	アドレスコード32ビット/ コントロールコード8ビット
■スイッチ	スタート/ストップ/セット/リセット
■アンテナ	内蔵ロッドアンテナ
■動作温度範囲	-20°C~+60°C
■定格電圧	DC3V
■電池	アルカリボタン電池 LR44×2個
■電池寿命	電池交換なしで3000回以上使用可能
■外觀寸法	65mm(H)×30.5mm(W)×12.9mm(D) (突起部除く)
■重量	26g(電池を含む)

## ●本体

■型式名	0026R
■受信周波数	426.075MHz
■局発安定度	±4ppm以下
■復調コード	アドレスコード32ビット/ コントロールコード8ビット
■アンテナ	1/4λ室内アンテナ
■動作温度範囲	-20°C~+70°C
■電源電圧	最低動作電圧DC8.5V 最高動作電圧DC16V
■パワー系制御電流	突入電流80A 最大電流20A
■消費電力	通常待機時平均7mA以下
■始動検出	専用ハーネス(自動) オルタネーターL端子(選択) パーキングポジション(自動)
■安全対策	ドア開放(任意)、ボンネット開放(任意)
■タイマー	20分後自動停止(設定により5分/30分変更可能)
■外觀寸法	26.5mm(H)×110mm(W)×70mm(D) (突起部除く)
■重量	140g

仕様及び外觀は、改良のため予告なく変更する事があります。

## 〈保証規定〉

本商品は、厳重な品質管理のもとに製造され、検査に合格し、出荷されておりますが、お客様の正常な状態でのご使用中、万一故障が発生した場合には、本保証書の記載内容に基づき、無償修理をさせていただきます。

●修理は、お買い求め頂いた販売店に、本保証書および不具合内容等を記入したメモ等を添えてご依頼願います。

又、修理の際は必ずリモコンと室内アンテナと本体をセットでお渡し下さい。(リモコンのみでは修理出来ません)

●この保証書は日本国内に於いてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

●本保証書は再発行致しませんので、大切に保管して下さい。

尚、下記に該当する場合は、保証期間内であっても保証の対象とはなりませんのでご注意下さい。

- 1.お客様の故意又は過失による故障と認められた場合。
- 2.商品を分解したり改造したりした形跡が認められた場合。
- 3.火災、天災、事故、その他紛争等による損傷。
- 4.適応外車両へのお取り付けや当社専用ハーネスをお使いになっていない場合。
- 5.取付・取扱説明書中の注意事項を守れなかった事により発生した故障、損害等。
- 6.保証書の添付がないか、あるいは記載事項に不足がある場合。

●消耗部品(電池、アンテナ等)やリモコンのケース破損は保証対象外です。

●修理によって生じた交換部品は原則としてお返し致しません。

●本商品の製造終了3年以降は使用電子部品の製造中止等により修理不能になる場合がありますので予めご了承下さい。

※保証期間経過後の修理については、お買い求め頂いた販売店又は当社までご相談下さい。

修理によって機能の維持が可能な場合は、お客様のご要望により有償修理致します。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。